

# Controllo Accessi con GSM



## ACG 001

Controller Accessi

### Funzioni

ACG - 001 è un controller multi chiave progettato per gestire il controllo accessi su appartamenti, uffici, locazioni in affitto, parcheggi, ascensori e altri spazi comuni.

Può abilitare l'accesso tramite:

1. Pulsantiera
2. Carta RFID
3. Telefono cellulare

Caratteristiche:

- Può gestire Fino a 3 pulsantiere.
- Fino a 200 tessere RFID possono essere gestite e memorizzate nella memoria interna.
- Fino a 200 numeri di telefono cellulare possono essere riconosciuti e controllare l'accesso.
- Fino a 200 password possono essere memorizzate per l'immissione via tastiera.
- Tutte le password dalla tastiera, i codici RFID e numeri di telefono possono essere registrati anche tramite SMS.
- Una pagina LOG (storico) può essere trasmessa a richiesta via e-mail.
- Fino a 3 ingressi digitali per pulsantiera di accesso manuale.
- Controllo parametri tramite SMS
- Rilevazione e trasmissione allarme frode

### Specifiche Tecniche

Modello	ACG-001
Protocollo	ISO14443, T5557, T5567, T5577
Frequenza Lettore	125KHZ , 13,56Mhz
Distanza Lettura Card	120 mm
Batteria di Back-up	3,6v
Interfaccia PC	RS232/USB
Alimentazione	Interna +12vdc
Antenna GSM	Incorporata /esterna
Signalizzazione	Buzzer , Led
Messaggi Vocali	Opzionale
Banda GSM	850/900/1800/1900 Mhz
Dimensioni	220*160*60 mm
Grado di protezione	IP67